



# AH4CN-R AH5CN

## 數字型限時繼電器 使用說明書

### 使用上的限制

當本產品使用在一些有特殊安全需求的設備或本產品應用在重要的場合時，請特別注意系統整體和設備的安全性。

當需要時，請安裝故障安全防護裝置，執行額外的檢查和定時的檢驗以及其他適當的安全措施。本產品為Class II等級。

### 安全注意事項 為了防止受傷及發生事故，請務必遵守以下事項

- 警告：在錯誤使用的情况下，有可能導致使用者的死亡或重傷。
- 注意：在錯誤使用的情况下，有可能導致使用者的受傷或物品的損壞。

### 警告

- 不正確的配線會造成本產品的損壞或導致其他的危害。在電源打開前，請先確定本產品的配線正確無誤。
- 在對本產品進行接線，移動或安裝之前，要先確定電源是關閉的。否則可能造成感電事故。
- 請勿碰觸導電部份，如電源端子。否則可能造成感電事故。
- 請勿任意拆解本產品。否則可能造成感電事故或產生誤動作。

### 注意

- 請在產品規格所建議的操作範圍內使用本產品(如溫度，濕度，電壓，安裝方式等等)。否則可能造成起火或產生誤動作。
- 請將本產品與底座緊密連接。如果連接不牢固，可能引起異常發熱或冒煙。

規格		面板各部名稱及功能說明	
操作電壓	AC/DC(V): 12-48 或 100-240	<p>接點模式開關(Mode) A: 為2組限時接點 B: 為1組瞬時及1組 限時接點</p> <p>斷電記憶開關(Memory) 可設定是否須斷電記憶</p>	
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%		
電源頻率	50 / 60 Hz		
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載		
復歸時間	MAX 0.1sec		
消耗功率	約 2.5VA		
使用壽命	機械 5,000,000次 / 電氣 100,000次(額定容量內)		
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C (不可結冰結露)		
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)		
使用海拔高度	MAX 2000m		
重量	約 130g		

### 接線圖

2C, Mode A	1A1C, Mode B	G Type	AH5CN-11

### 時序圖

2C, Mode A	1A1C, Mode B	G Type	AH5CN-11

### 外觀尺寸圖 (mm)

AH4CN-R/AH5CN	AH4CN-R/AH5CN + Y-50 + US-08